

疑难解答：

故障现象	原因	解决方法
遥控器无法开机	电池原因	1.请确认电池正负极安装正确； 2.电池电量低，请更换
无法识别接收器	电脑 USB 接口故障	1.请确认 USB 接口是否正常； 2.并尝试其他 USB 接口
不能正常工作	遥控器和接收器连接失败	请与当地经销商联系
功能错乱	系统故障	请备份数据，重新安装系统

敬爱的用户：

感谢您选用得力品牌产品。为了更方便地为您服务，请仔细阅读维修规定并认真填写保修卡，同时注意保管好保修卡。感谢您的支持！

维修规定：

- 1.自购买日起，一年内正常使用状态下，产品如发生故障，本公司负责免费维修。
- 2.保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 3.维修时请出示产品保修卡与发票。
- 4.请妥善保管此保修卡，遗失不补，所填购买日期须与发票号标注相符，否则无效。
- 5.此卡不得涂改，否则无效。
- 6.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围：

- 1.超过保修期限的产品。
- 2.不能提供购买发票或有效凭证者。
- 3.外观因使用而自然浮旧，而消费者要求更新者。
- 4.由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 5.由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 6.由于自行拆装修理而造成故障者。
- 7.进行商业陈列的样品、处理品，进行过性能超负荷试验的产品。

★注：本内容若有变更，恕不另行通知！

产品保修卡

邮编		型号		城市/镇	
电话		姓名		省份	
户名	通讯地址	品名	购买日期	份	

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★如有疑问，请与当地经销商联系。



检验员：_____

编号：_____

得力集团有限公司

地址：浙江宁海得力工业园

全国服务热线：400-185-0555


传真：0574-65273660 Http://www.nbdeli.com 版本：2.1

MADE IN CHINA



deli得力

翻页激光笔用户手册 USER'S MANUAL



No.2800

保留备用

* 请仔细阅读本使用手册，以便更好的发挥产品效能
Please read this Manual Carefully before use

安全警示

本产品具有产生激光束的功能，切勿将激光束直射眼睛，以免损伤。14 周岁以下儿童不适用，本产品为办公、教学用具，不可将本产品给小孩当玩具。

CAUTION

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM

MAX OUTPUT:<5mw/<1mw




LASER PRODUCT

产品特点：


- 1.采用RF2.4GHz无线技术，空旷空间可控距离约30米
 - 2.带电源开关，电量提示功能
 - 3.专业Power Pointer幻灯片教学、演讲助手
- ①上/下翻页 ②全屏 ③黑屏
④切换到下一个超链接 ⑤切换窗口
⑥确定 ⑦关闭当前窗口

安装电池：


打开激光笔背后的电池仓后盖，按电池正负极指示符号，安装电池后并扣好电池盖。



第一步：打开电池仓盖



第二步：请根据正负极符号，正确安装电池




第三步：扣上电池仓盖


安装USB接收器：

本产品是一体式设计，接收器内嵌于产品之内。如图所示打开后盖后取出接收器。将USB接收器从激光笔里取出插到电脑USB接口，同时Windows操作系统右下角会显示“发现新硬


件”，等系统识别后并显示“新硬件已安装并可以使用了”时，表示USB接收器安装完成。



产品功能示意图：



左侧



正面



右侧

功能说明

- ① 电源开关：向前拨动打开，向后拨动关闭电源。
- ② 状态显示灯：正常工作时指示灯提示正在工作。
- ③ 上翻页：按一次，向上翻一页，长按全屏。
- ④ 下翻页：按一次向下翻一页，长按黑屏。
- ⑤ 激光束：按下激光射出，松开关闭激光。
- ⑥ Tab 键：按一次切换到下一个超链接；长按切换窗口。
- ⑦ Enter 键：按一次确定，长按关闭当前窗口。

接收器与激光笔对码操作方法：

在确保激光笔激光指示器可以工作后，按住激光笔的上翻页键不放，然后将需要配对的接收器插入到电脑的USB接口，约5秒钟后即对码成功。（注：确认在50CM以内距离对码。如不成功请与经销商联系。）

产品规格：

无线频率	RF2.4GHz
遥控距离	最大 30M(空旷)
接口	USB 3.0/2.0/1.1

激光	波长 λ= 650nm, 激光最大输出功率:<5mW 颜色：红色
工作电压	1.5V
电源	AAA*1
重量	32g(含电池)
体积	最大尺寸： 140x18.6x17.5mm
系统要求	Microsoft® Windows®/Win8/Win7/Vista/XP/2000, Mac OS 10.4X or Later, Andriod 4.0
包装内容	1.激光笔本体 2.USB 接收器 3.使用手册 4.电池 AAA* 1